

バッファメモリ割付比較

機器 名称	Qシーケンサ用インターフェース		Aシーケンサ用インターフェース		MP11Aログラミング マニュアル参照項
	B-QIF	AJ71B62-S3	A1SJ71B62-S3		
パラメータ	0～509 (255アドレス分)	0～125 (63アドレス分)			2.2
ビットデータ局入力情報	510～764 (255アドレス分)	126～188 (63アドレス分)			3.1
ビットデータ局出力情報	765～1019 (255アドレス分)	189～251 (63アドレス分)			ビットデータ交信
バイトデータ局向送信要求フラグ	1020～1035 (255アドレス分)	252～255 (63アドレス分)			未使用
バイトデータ局向送信データ	1036～3330 (255アドレス分)	256～822 (63アドレス分)			4.1
バイトデータ局受信データ	3331～5370 (255アドレス分)	823～1326 (63アドレス分)			バイトデータ交信
バイトデータ局通報受信フラグ	5371～5386 (255アドレス分)	1327～1330 (63アドレス分)			未使用
バイトデータ局通報受信データ	5387～7426 (255アドレス分)	1331～1834 (63アドレス分)			
一斉同報送信データ	7427～7435 (255アドレス分)	1835～1843 (63アドレス分)			
一斉同報受信データ	7436～7443 (255アドレス分)	1844～1851 (63アドレス分)			
一斉同報通報局番	7444	1852			
累積異常局検出	7445～7460 (255アドレス分)	1853～1856 (63アドレス分)			
異常局検出	7461～7476 (255アドレス分)	1857～1860 (63アドレス分)			5.1
システムエラー	7477	1861			エラー処理メモリ
エラーコード	7478～7732 (255アドレス分)	1862～1924 (63アドレス分)			